




Гарантія до 5 років

Європейська якість - датський дизайн. QUMULUS поставляється з гарантією на 2 роки. Три додаткові роки гарантії безкоштовно за наявності онлайн-реєстрації продукту на сайті protectglobal.com/extra-warranty.



Можливість використання 2-х кутових сопел

QUMULUS поставляється з прямим соплом. Однак його можна легко замінити на сопло з нахилом в 30°.



Рідина для туману XTRA⁺

0,4-літровий контейнер з рідиною можна легко замінити самому користувачеві, без витоку рідини. QUMULUS поставляється з 1 контейнером рідини для туману XTRA⁺. XTRA⁺ - білий і сухий туман зі збільшеним часом розсіювання.

QUMULUS[®]

Модель QUMULUS - революція дизайну в сфері туману безпеки. Незважаючи на його елегантний і стриманий зовнішній вигляд він здатний відганяти злих грабіжників - ще до того, як вони візьмуться за справу. Враховуючи його естетичний вигляд, запатентований дизайн і високу якість, QUMULUS є обраною моделлю для приватних будинків, ексклюзивних офісів і магазинів.



Особливості:

- Випускає 400 м³ туману на повній швидкості за 60 секунд - досить для заповнення вітальні до 50 м²
- Гнучке регулювання між 140 і 400 м³, щоб точно відповідати розміру приміщення
- Імпульсна функція до 4 хв. (Ефективне підтримання туману)
- Сумісність з будь-якою системою сигналізації, включаючи систему сигналізації ZOLO GSM
- Сумісність з IPCard, MultiCard і IntelliBox
- Пам'ять журналу даних доступна за допомогою IntelliSuite
- Інтеграція з усіма типами систем сигналізації
- 100% тихий режим очікування
- Призначений для 2 різних кутових сопел
- Запатентована конструкція для установки в кутах

Характеристики:

Ефективність туману, приклади: 40 сек. : 230 м ³ 60 с. + 4 хв. імпульс: 900 м ³ 3 настройки часу від 140-400 м ³
Додаткова імпульсна функція (може спрацювати кілька разів)
Контейнер з рідиною 0,4 л.
В одному контейнері достатня кількість рідини для 4 розрядів
Електронне вимірювання рідини
Споживана потужність: 1050 Вт
Підключення до мережі: 230 В, 50 Гц
Споживання в режимі очікування після нагрівання: 60 Вт (в середньому)
Споживання в режимі очікування при відключенні тепла: 5-10 Вт
Час нагріву від холоду: 8-10 хв.
Час повторного нагріву після розряду туману: 0-5 хв.
Робоча температура (хв. / Макс.): 5/80 ° С.
Вхід: 5 сигналів
Вихід: 3 сигнали
Включення / вимикання dip-перемикачів для настройки часу туману, сигналів і нагріву
Резерв електроніки і насоса (вибірково - батареї не входять в стандартну комплектацію)
Резервне живлення після збою живлення: До 1 години (потрібна наявність батарей)
Оптичні, звукові і електричні сигнали / індикатори
Індикатор стану на друкованій платі (PCB)
Індикатор зовнішнього статусу
Антисаботаж, ударостійкий сталевий корпус
Доступні кольори: білий
Розміри: Д: 650, Ш: 140, В: 148 мм
Вага установки: 10 кг

Можливі помилки друку і зміни технічних даних.



SECURED IN SECONDS